



TABELA DE CORRENTE DE MOTOR

Potência Nominal		Motor Monofásico		Motor Trifásico		
Cv	kW	115V	220V	220V	380V	480V
1/3	0,25	7,2	3,6	-	-	-
1/2	0,37	9,8	4,9	2	1,2	1
3/4	0,55	13,8	6,9	2,8	1,6	1,4
1	0,75	16	8	3,5	2,1	1,8
1,5	1,1	20	10	5	2,9	2,5
2	1,5	24	12	6,5	3,8	3,3
3	2,2	34	17	9	5,2	4,5
5	3,7	56	28	15	8,7	7,5
7,5	5,5	80	40	22	13	11
10	7,5	100	50	27	16	14
15	11	-	-	40	23	20
20	15	-	-	52	30	26
25	18,5	-	-	64	37	32
30	22	-	-	78	45	39
40	30	-	-	104	60	52
50	37	-	-	125	73	63
60	45	-	-	150	87	75
75	55	-	-	185	108	93
100	75	-	-	246	143	123
125	90	-	-	310	180	155
150	110	-	-	360	209	180
200	150	-	-	480	278	240

Planalto Engenharia e Automação
 Rua Coronel Cordova, nº 1333, Centro.
 Fone: (049) 3222-7121 CEP: 88502-001 Lages - SC
www.planaltoengenharia.com